

Jarag-5 / PAR30



Jarag --- レトロとニューテクノロジーの出会い。

縦横自由に連結することで、場所や用途に合わせて光の壁を創り、さまざまなビジュアルエフェクトを演出可能にしたのがJaragです。

各ユニットに5×5で配列されたハロゲン電球は個別にコントロールされ、灯具や光の壁全体を統合的にプログラムして照明効果を高めます。入力信号はDMX512で最大31チャンネル。

調光コントロールは灯具に内蔵され、演出プログラムも128のシーケンスがプリプログラムされていますので、電源とDMXケーブルがあればすぐに使用可能です。

明かりは暖かみのあるアンバーから明るいホワイトまで精細で正確なデジタルコントロール。

エフェクトはパワフルなフラッシュからソフト&スローな効果など、ライティングデザイナーの想像力のままにオリジナルシーケンスがプログラム可能です。



Features

主な仕様

電 球	230V, 75W, Hi-spot 95タイプ、10°、2900°K、灯具1台につき25個使用。 平均寿命：3000時間、口金E27、アルミニウムレフレクター
電 源	IGBTデマー内蔵 200-230V / 50 - 60Hz / 8A / 1875W
フレーム	アルミニウム製フレーム、黒色エポキシ塗装仕上げ
寸 法	576 x 576 x 270 mm (H x W x D)
重 量	8.6Kg (電球取り外し時) 13.1Kg (電球装着時)
吊 り 方	取り外し可能な専用ヨーク(アーム)またはフレーム本体の吊り点
アセンブリー	JARAG灯具は縦横並べて連結可能。連結時も電球グリッドの間隔は一定。
コネクタ	Powercon 20A, DMX in (XLR5), DMX out (XLR5), RS232-Cコネクタ
コントロール	DMX512信号 : 6チャンネル、25チャンネル または 6+25チャンネル 内蔵シーケンスは 6 DMXチャンネルを使用して制御 (インテンシティ、スピード、エフェクト/フェード、ローテーション/シンメトリ、シーケンスセレクション) 最大256シーケンス(32ステップ)まで。 128シーケンスが工場出荷時にプリ・プログラム。残り128シーケンスはユーザープログラム可能。



Jarag-D / PAR30



Jarag-3 / PAR30



Jarag-L / PAR30